



ناشر: شرکت فنی و مهندسی کامیاب مرام

نوع محصول و مدل: PLC های مدل DVP12SE و DVP20SX2

عنوان: پروگرام PLC از طریق کابل Mini USB

مقدمه:

در این فایل نحوه نصب درایور کابل Mini USB و تنظیمات در برنامه WPLsoft، برای پروگرام پی ال سی های مدل DVP-12SE و DVP-20SX2 شرح داده شده است.

فهرست:

3: DVP-20SX2 و DVP-12SE در پی ال سی های مدل


deltakaran.com

پروگرام کردن از طریق کابل Mini USB در پی ال سی های مدل DVP- و DVP-12SE : 20SX2

با نصب درایور کابل *Mini USB* و انتخاب *RS 232* به عنوان *Type* ، می توانید *PLC* خود را پروگرام کنید. می توانید درایور کابل را از بخش دانلود در سایت دلتاکاران دانلود و نصب کنید . نصب یک درایور برای برقراری ارتباط با *PLC* های هر دو مدل کافی می باشد .

1. شناسایی کابل توسط *PC* :

وارد *Device Manager* شده و ارتباط کابل با کامپیوتر را بررسی کنید .



اگر کابل توسط کامپیوتر به درستی شناسایی نشده باشد ، به این معنی است که باید درایور آن را نصب نمایید . فایل درایور را دانلود کرده و نصب کنید و یا اینکه از طریق *Device Manager* اقدام به نصب درایور نمایید .

* نصب فایل درایور :


از طریق لینک زیر درایور را دانلود و سپس نصب کنید :


http://www.deltaww.com/filecenter/Products/download/06/060301/Software/DELTA_IA-PLC_DVP-SX2-driver_SW_20120619.zip

از این درایور برای هر دو مدل *PLC* می توانید استفاده کنید .

* آپدیت درایور :

وارد *Device Manager* شده و بر روی پورت کابل دو مرتبه کلیک کنید تا پنجره *Properties* آن باز شود ، سپس در قسمت *Driver* بر روی گزینه *Update Driver* کلیک کرده و گزینه *Search Automaticliy For Updated Driver Software* را انتخاب کنید .





deltakarai

2. تنظیمات در برنامه WPLsoft :

وارد منو *Option>>Configuration* شده و مطابق شکل زیر تنظیمات را انجام دهید :

The image shows a 'Communication Setting' dialog box with the following configuration:

- Connection Setup:** Type: RS232
- Communication Setting:** COM Port: COM9, ASCII selected, Data Length: 7, Parity: Even, Stop Bits: 1, Baud Rate: 9600, Station Address: 1
- Ethernet Setting:** Assign IP checked, IP: 192.168.1.5, Port: 502
- Baud Rate Decided by:** PLC Setting selected
- Setup Responding Time:** Times of Auto-retry: 3, Time Interval of Auto-retry (sec.): 3

شماره پورت کابل را باید به درستی وارد کنید ، شماره پورت می توانید در *Device Manager* مشاهده کنید .



شرکت فنی و مهندسی کامیاب مرام

تماس با ما :

تلفن :

021 : 66703344 , 66711526-7

آدرس سایت :

<http://deltakaran.com>

کانال تلگرام :

@delta_karan